ケーブル Wi-Fi スポット 接続マニュアル

~Windows 編~

windows10 【初めてご利用される方】



【2回目以降のご利用の方】

※ 2回目以降は「機器の登録」を行った場合は、「SSID:CableTV」への接続のみで 利用可能

概要 (SSID名)	STEP	内容	掲載 ページ	接続イメージ
	STEP1	ログインページで、 メールアドレスと パスワードを入力 しログインする	13	
SSID : CableTV への接続	STEP2	接続完了 セキュリティの高い SSIDに接続	14	Cable TV Eree Cable TV ERUSID
	STEP3	インターネット接続 閲覧したいホーム ページの閲覧	15	接続端末

1.本体設定(1)及び SSID の選択

① スタートボタンをクリックし、「設定」をクリックして下さい。



設定							- 🗆 X
			Window	ws の設	定		
			設定の検索		Q		
旦	システム ディスプレイ、サウンド、通如、電源		デバイス Bluetooth、プリンター、マウス		電話 Android、iPhone のリンク		ネットワークとインターネット Wi-Fi、 機内モード、VPN
¢	個人用設定 背景、ロック画面、色		アプリ アンインストール、既定値、オプション の機能	8	アカウント アカウント、メール、同期、職場、家 族	。 A字	時刻と言語 音声認識、地域、日付
8	ゲーム ゲーム <i>バー、キャプチャ、ブロードキャス</i> ト、ゲーム モード	G	簡単操作 ナレーター、拡大鏡、ハイコントラスト	0	Cortana Cortana の言語、アクセス許可、通 知	A	プライバシ ー 位置情報、カメラ
C	更新とセキュリティ Windows Update、回復、バック アップ						

ネットワークとインターネット」をクリックして下さい。

③「Wi-Fi」をクリックして下さい。

← 設定			
ŵ ホ−ム	状態		
設定の検索	ネットワークの状態		
ネットワークとインターネット			
伊 状態	۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲.		
🥼 Wi-Fi	インターネットに接続されています		
記 イーサネット	制限付きのテーダ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量 制課金接続に設定するか、またはその他のプロパティを変更できます。		
デ ダイヤルアップ	接続プロパティの変更		
% VPN	利用できるネットワークの表示		
⇒ 機内モ−ド	ネットワーク設定の変更		
(p) モバイル ホットスポット	アダプターのオプションを変更する ネットワーク アダプターを表示して複読数定を変更します。		
(9) データ使用状況	共有オブション 接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。		



④「利用できるネットワークの表示」をクリックして下さい。

⑤ タスクバーメニューに接続可能なネットワークが表示されるので、 「CableTV_Free」をクリックして下さい。

※ケーブル Wi-Fi スポットのご利用可能エリアで操作して下さい。



⑥「接続」をクリックして下さい。

に Cable セキュ	₽ TV リティ保護あり	Â
	eTV_Free シ	
このネ ユーザ	ットワークを経由して送信される情報は、f 「ーに読み取られる可能性があります	也の
	自動的に接続	
	接続	
(r.		
(k.		
(i.		~
<u>ネットワーク。</u> 設定を変更し	<mark>とインターネットの設定</mark> ます (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。	
<i>(fa</i> Wi-Fi		

⑦「CableTV_Free」に接続していることを確認して下さい。

°a.	CableT インター	V_Free ネットなし、オ-	プン		
	2017			切断	
(h.	CableT セキュリ	V ティ保護あり			
(i.					
(i.					
(i.					
	-ワークと・ -変更します	<u>インターネットの</u> す (例: 接続を従星	<u>設定</u> 制課金接続	売に設定する)。	
<i>(i</i> a Wi-Fi		∲ 機内モード	(ආ) モバイル : ポット		

2. CableTV_Free への接続及びセキュリティキーの入手

ウェブブラウザソフト(Internet Explorer 等)をクリックして下さい。
 もしくは「CableTV_Free」に接続したさいに既定のブラウザに設定した
 ウェブブラウザが起動します。



 セキュリティ証明書に問題があるとの警告が表示された場合は、「このサイトの 閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックして下さい。

8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。				
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではあり ません。				
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたものです。				
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を 盗み取る意図が示唆されている場合があります。				
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。				
	◎ ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。				
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。				
	 ● 詳細情報 				

③ 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますので、メールアドレス及びパ スワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」をクリックして下さい。

※次回以降メールアドレス・パスワードの入力を省略したい場合は、「次回か ら入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。



8

④ ログイン完了後、よりセキュリティの高い通信で接続可能な SSID 名「CableTV」
 及びセキュリティキーが表示されます。SSID 名とセキュリティキーをメモしてください。



⑤ウェブブラウザソフトを終了して下さい。

3.本体設定(2)

①「1.本体設定(1)及び SSID の選択」と同様の方法で④まで操作して下さい。

②「CableTV」をクリックして下さい。
 ※ケーブル Wi-Fi スポットのご利用可能エリアで操作して下さい。

(h.	CableTV セキュリティ保護あり	
°a.	CableTV_Free オープン	
(i.		
(c.		
(a.		
(h.		
(k		
<u>ネット</u> 設定を	トワークとインターネットの記 を変更します (例: 接続を従量#	<u>役定</u> 利課金接続に設定する)。
<i>lla</i> Wi-Fi	☆> 機内モード	

③「接続」をクリックして下さい。

¶a.	CableTV_Free インターネットなし、オー	プン
(i.	CableTV セキュリティ保護あり	
		接続
(c.		
(a		
(la		
(a		
<u>ネット</u> 設定を	・ワークとインターネットの言 を変更します (例: 接続を従量)	<u>役定</u> 制課金接続に設定する)。
<i>II</i> a Wi-Fi	☆ 機内モード	

④「2.④で表示された」セキュリティキーを入力し、「次へ」をクリックして下 さい。

% .	CableT オープン	V_Free		
(k				
(k.				
(ir.				
(h.	CableT セキュリ	v ティ保護あり		
	ネットワ	ーク セキュリティ	キーの入力	
	1			
			J	キャンセル
<u>ネット</u> 設定を	-ワークと・ 主変更します	インターネットの す (例: 接続を従量	設 <u>定</u> 制課金接続(こ設定する)。
(î.		➾	(p) = 152 . +.	
Wi-Fi		機内モード	ポット	

⑤ネットワーク名称が「CableTV」になっていることを確認して下さい。

Ca 接 立	ibleTV :続済み、セキュ! ロ <u>パティ</u>	リティ保護あり	
		切断	
¶a ⊂a オ・	ableTV_Free ープン		
(c.			
(c.			
(ir.			
(a.			
<u>ネットワ-</u> 設定を変す	- クとインターネッ 更します (例: 接続を	<u>トの設定</u> 従量制課金接続に設定する)。	
(la	₽}>	(I)	
Wi-Fi	機内モード	ポット	

⑥コントロールパネルを終了して下さい。

4. CableTV への接続

① ウェブブラウザソフト(Internet Explorer 等)をクリックして下さい。



② セキュリティ証明書に問題があるとの警告が表示された場合は、「このサイトの 閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックして下さい。

8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。					
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。					
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたもので す。					
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を 盗み取る意図が示唆されている場合があります。					
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。					
	🧭 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。					
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。					
	⊙ 詳細情報					

③ 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますので、メールアドレス及びパ スワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」をクリックして下さい。

※次回以降メールアドレス・パスワードの入力を省略したい場合は、「次回か ら入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。



13

④ ログイン完了画面が表示されましたら、インターネット接続がお楽しみいただけます。

なお、「登録する」をクリックすることで、次回からメールアドレスとパスワー ドの入力を省略することができます。

	<u> こいらに</u> ケーブルWi-Fiスポット	
	ログイン完了	
	インターネットに接続されました。 ケーブルWi-Fiスポットによるインターネット接続 サービスをお楽しみ下さい。	Ç
	お知らせ メンテナンス・障害情報 エリア情報	
	閉じる	
	この機器を登録すると、次回からメールアドレス・パ スワードの入力を省略できます。 この機器を登録しますか?	T
	登録する	
	※ 今回利用したメールアドレスに、既に他の機器 が登録されていた場合、上書き登録されます。	
	規約 FAQ お問い合せ	
Copyri	ght © COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. All Right Res	erved.

5 登録完了画面が表示されましたら、次回ご利用時から「SSID:CableTV」への接続のみで利用可能になります。



⑥以上で終了です。

windows7 【初めてご利用される方】



【2回目以降のご利用の方】

※ 2回目以降は「機器の登録」を行った場合は、「SSID:CableTV」への接続のみで 利用可能

概要 (SSID名)	STEP	内容	掲載 ページ	接続イメージ
	STEP1	ログインページで、 メールアドレスと パスワードを入力 しログインする	12	
SSID: CableTV への接続	STEP2	接続完了 セキュリティの高い SSIDに接続	13	Cable TV Eree Cable TV ERUSID
	STEP3	インターネット接続 閲覧したいホーム ページの閲覧	13	接続端末

5.本体設定(1)及び SSID の選択

⑧ スタートボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックして下さい。



⑨「ネットワークとインターネット」をクリックして下さい。



⑩「ネットワークと共有センター」をクリックして下さい。



①「ネットワークに接続する」をクリックして下さい。



⑦ 「CableTV_Free」をクリックして下さい。
 ※ケーブル Wi-Fi スポットのご利用可能エリアで操作して下さい。



13「接続」をクリックして下さい。



14「CableTV_Free」に接続していることを確認して下さい。

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアッ?	プ
🧸 —— 🚑	
お客様の PC CableTV_Fr	ee インターネット
(このコンピューター)	
アクティブなネットワークの表示	
CableTV_Free	アクセスの種類: インターネット アクセスな し
パブリック ネットワーク	接続: ・11 ワイヤレス ネットワーク接 続 (CableTV_Free)
ネットワーク設定の変更	

15コントロールパネルを終了して下さい。

6. CableTV_Free への接続及びセキュリティキーの入手

⑥ ウェブブラウザソフト(Internet Explorer 等)をクリックして下さい。



 ⑦ セキュリティ証明書に問題があるとの警告が表示された場合は、「このサイトの 閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックして下さい。

8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたものです。
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を 盗み取る意図が示唆されている場合があります。
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。
	◎ ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。
	 ○ 詳細情報

⑧ 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますので、メールアドレス及びパスワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」をクリックして下さい。

※次回以降メールアドレス・パスワードの入力を省略したい場合は、「次回か ら入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。



21

⑨ ログイン完了後、よりセキュリティの高い通信で接続可能な SSID 名「CableTV」
 及びセキュリティキーが表示されます。SSID 名とセキュリティキーをメモしてください。



10 ウェブブラウザソフトを終了して下さい。

7.本体設定(2)

⑦「1.本体設定(1)及び SSID の選択」と同様の方法で④まで操作して下さい。

⑧「CableTV」をクリックして下さい。

※ケーブル Wi-Fi スポットのご利用可能エリアで操作して下さい。

ワイヤレス ネットワーク接続	^
	JUL
CableTV	.all
	all
	.III
	I
	.ul
A	al
ネットワークと共有センターを開く	

⑨「接続」をクリックして下さい。

ワイヤレス ネットワーク接続	^
	311
	.stil
CableTV	Il
日動的に接続する 日動的に接続する 日動的に接続する 日朝	続(<u>C)</u>
	all
	الد
	- al
ネットワークと共有センターを開	- ■<

10「2.④で表示された」セキュリティキーを入力し、「OK」をクリックして下さい。

1	ネットワークに接続
2	ネットワーク セキュリティ キーを入力してください
	セキュリティ キー(<u>S</u>):
	OK キャンセル

①ネットワーク名称が「CableTV」になっていることを確認して下さい。

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ					
i 📃 ———		-x - 🧉	D	フル マップの表示	
お客様の PC (このコンピューター)	CableTV 2	インター	·ネット		
アクティブなネットワークの表示				―― 接続または切断	
CableTV 2 パブリック ネットワー	ъ	アクセスの種類: 接続:	インター し 』 ワイヤ 続 (Cal	ーネット アクセスな レス ネットワーク接 oleTV)	

12コントロールパネルを終了して下さい。

8. CableTV への接続

⑦ ウェブブラウザソフト(Internet Explorer 等)をクリックして下さい。



⑧ セキュリティ証明書に問題があるとの警告が表示された場合は、「このサイトの 閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックして下さい。

8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。			
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。			
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたもので す。			
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を 盗み取る意図が示唆されている場合があります。			
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。			
	❷ ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。			
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。			
	⊙ 詳細情報			

⑨ 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますので、メールアドレス及びパスワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」をクリックして下さい。

※次回以降メールアドレス・パスワードの入力を省略したい場合は、「次回か ら入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。



26

10 ログイン完了画面が表示されましたら、インターネット接続がお楽しみいただけます。

なお、「登録する」をクリックすることで、次回からメールアドレスとパスワー ドの入力を省略することができます。

	CMCi ケーブルWi-Fiスポット	
	ログイン完了	
	インターネットに接続されました。 ケーブルWi-Fiスポットによるインターネット接続 サービスをお楽しみ下さい。	Ç
	お知らせ メンテナンス・障害情報 エリア情報	
	閉じる	
	この機器を登録すると、次回からメールアドレス・パ スワードの入力を省略できます。 この機器を登録しますか?	T
K	登録する	
	※ 今回利用したメールアドレスに、既に他の機器 が登録されていた場合、上書き登録されます。	
	規約 FAQ お問い合せ	
Copyri	ight © COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. All Right Res	erved.

① 登録完了画面が表示されましたら、次回ご利用時から「SSID:CableTV」への接続のみで利用可能になります。



12以上で終了です。