ケーブル Wi-Fi スポット 接続マニュアル

iOS 編

~iPhone、iPad、iPod touch~

2025/3/25 更新

Ver.1.7

【初めてご利用される方】



【2回目以降のご利用の方】

※ 2回目以降は「機器の登録」を行った場合は、「SSID:CableTV」への接続のみで 利用可能



1.本体設定(1)及び SSID の選択

①ホーム画面の「設定」を選択して下さい。



②「Wi-Fi」を選択して下さい。

	設定	
≁	機内モード	\bigcirc
?	Wi-Fi	オフ >
*	Bluetooth	オン >
((†))	モバイル通信	>

③「Wi-Fi」をオンにして、 ネットワークを選択に、「CableTV_Free」が表示され ることを確認してください。

※ケーブル Wi-Fi スポットのご利用可能エリアで操作して下さい。

く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
ネットワークを選択		
CableTV		₽ 奈 (Ì)
CableTV_Free		∻ (j

④ ネットワークの選択で「CableTV_Free」を選択し、接続してください。

CableTV	₽ ≈ (j
CableTV_Free	∻ (i

⑤「CableTV_Free」に接続されたことを確認して下さい。

<	设定 Wi-Fi	
	Wi-Fi	
 	CableTV_Free セキュリティ保護されていないネットワーク	२ (j)

⑥ 設定メニューを終了して下さい。

2. CableTV_Free への接続及びセキュリティキーの入手

① ウェブブラウザアプリ(safari 等)を選択して下さい。



② 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますで、メールアドレス及びパス ワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」を選択して下さい。

※次回以降メールアドレス、パスワードの入力を省略したい場合は、「次回から入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。

CNCI 5	ーブルWi-Fiスポット
ケーブルWi-I	Fiスポット ログイン
「ケーブルWi-Fiスポ 提供する公衆無線LAN	ット」はケーブルテレビが Iサービスです。
ケーブルインターネット メールアドレス、バスワ	〜加入時に提供される フードを入力してください。
メールアドレス	
メールアドレスを入力	
バスワード	下さい。
▶ 次回から入力を省田	ŝ
規約	こ同意のうえ グイン
<u>規約 F</u>	AQ <u>お問い合せ</u>
Copyright © COMMUNITY I Ri	NETWORK CENTER INCORPORATED. All ght Reserved.

③ ログイン完了後、よりセキュリティの高い通信で接続可能な SSID 名「CableTV」 及びセキュリティキーが表示されますので、セキュリティキーをメモして下さい。

また、「自動接続プロファイル インストール」を選択すると、「CableTV」への 無線区間の接続を自動で行うことが可能です。

プロファイルのインストールを行う場合は「3.プロファイルのインストール」へ、 インストールを行わない場合は「4.本体設定(2)」に進んでください。

※プロファイルをインストールしても、無線区間の接続となるため、ログイン画面でのメールアドレスおよび、パスワードの入力は必要です。

ログイン完了			
このSSIDは、無線通信路が暗号化されてい ないため、インターネット接続ができません。 お客さまの無線通信を安全に行うため、以下 のセキュリティキー(※)を <u>メモ</u> をして頂 いた上で無線通信路が暗号化された 『CableTV』への接続をお願いいたします。			
SSID CableTV			
 『CableTV』への接続変更方法は、<u>こちら</u>を ご確認ください。 ※ ご利用の端末によっては、「パスワー ド」と表示される場合があります。 			
お知らせ メンテナンス・障害情報 エリア情報			
自動接続プロファイル インストール			
直前のページを開く			
<u> 規約 FAQ お問い合せ</u>			

④ ウェブブラウザアプリを終了させて下さい。

3. プロファイルのインストール

ログイン完了画面で「自動接続プロファイル インストール」を選択してください。



③ ダウンロードしようとするか確認が表示されますので、「許可」を選択してく ださい。



④ ホーム画面の「設定」を選択して下さい。



⑤ 「プロファイルがダウンロード済み」を選択して下さい。

設定	Ē		
С	Apple ID、iCloud	、メディアと購入	>
Appl	e ID設定の提案	2	>
רם ל	ファイルがダウンロ	ード済み	>
⊳	機内モード	0	
?	Wi-Fi		>
*	Bluetooth	オン	>
((†))	モバイル通信	SIMなし	>
	通知		>
((۱)	サウンドと触覚		>

キャンセル プロファイルをイ … <mark>インストール</mark>
ケーブル Wi-Fi スポット自動接続 CNCI
署名者未署名
説明 「ケーブル Wi-Fi スポット」へ自動的に接続 (WPA2)します。 (ケーブルインターネット加入時に提供される メールアドレス、パスワードを用いたログイン 認証は別途必要となります。)
内容 Wi-Fiネットワーク
詳細
ダウンロード済みプロファイルを削除

⑥ 右上の「インストール」を選択してください。

⑦ 端末に設定してあるパスコードを入力してください。



⑧ 確認画面が表示されますので、「インストール」を選択してください。

キャンセル	警告	インストール
未署名のプロファイル		
このプロファイルは	署名されて	こいません

🛈 確認画面が表示されますので、「インストール」を選択してください。



① 「完了」を選択してください。

	インストール完了	完了
ケーブルWi-Fiスポット自動接続 CNCI		
署名者	* 未署名	

⑦ 下記の設定完了画面が表示されることを確認し、ウェブブラウザアプリを終了 させてください。



① 次回以降、Wi-Fiがオンになっていれば、ケーブルWi-Fiスポットのご利用可能エリアでは自動的にSSID「CableTV」に接続されます。 ケーブルWi-Fiスポットをご利用になる場合は、「5.CableTVへの接続」に進んでください。

4.本体設定(2)

①「1.本体設定(1)及び SSID の選択」と同様の方法で②まで操作して下さい。

 Wi-Fi」をオンにして、ネットワーク選択で、Wi-Fi ネットワークの「CableTV」 を選択して下さい。

 	
Wi-Fi	
ネットワークを選択	
CableTV	₽ 奈 (ì
CableTV_Free	∻ (i)

③パスワードに「2.③」で表示されたセキュリティキーを入力し、「接続」を選 択して下さい。

キャンセル パスワードを入力	接続
パスワード	
連絡先にあなたが登録されていて、このネットワーク ているiPhone、iPad、またはMacとこのiPhoneを近 とでも、このiPhoneはこのWi-Fiネットワークにアク るようになります。	?に接続し £づけるこ ?セスでき

④「CableTV」に接続されていることを確認して下さい。

く設定	Wi-Fi
Wi-Fi	
✓ CableTV	₽ \$ (j

⑤ 設定メニューを終了させて下さい。

5. CableTV への接続

① ウェブブラウザアプリ(safari 等)を選択して下さい。



② 自動的に下記の様なログイン画面が表示されますので、メールアドレス及びパスワードを入力し、「規約に同意のうえログイン」を選択して下さい。

※次回以降メールアドレス、パスワードの入力を省略したい場合は、「次回か ら入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。

CNCi Th-T	ケーブルWi-Fiスポット
ケーブル	Ni-Fiスポット ログイン
「ケーブルWi-F 提供する公衆無	iスポット」はケーブルテレビが 線LANサービスです。
ケーブルインター メールアドレス、	-ネット加入時に提供される バスワードを入力してください。
メールアド	レス
パスワード パスワードを入	、カして下さい。
▶ 次回から入力	力を省略
į	^{規約に同意のうえ} ログイン
規約	<u> 5AQ お問い合せ</u>
Copyright © COMMI	UNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. All Right Reserved.

③ ログイン完了画面が表示されましたら、インターネット接続がお楽しみいただけます。

なお、「登録する」をクリックすることで、次回からメールアドレスとパスワー ドの入力を省略することができます。

	<u>CNCi</u> ケーブルWi-Fiスポット	
	ログイン完了	
	インターネットに接続されました。 ケーブルWi-Fiスポットによるインターネット接続 サービスをお楽しみ下さい。	0
9	お知らせ メンテナンス・障害情報 エリア情報 自動接続プロファイル インストール	
T	直前のページを開く	יין דיין
	この機器を登録すると、次回からメールアドレス・ パスワードの入力を省略できます。 この機器を登録しますか?	
	登録する	
	※ 今回利用したメールアドレスに、既に他の機器 が登録されていた場合、上書き登録されます。	
	<u> 規約 FAQ お問い合せ</u>	
Copyright	t © COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. All Right f	Reserved.

④ 登録完了画面が表示されましたら、次回ご利用時から「SSID:CableTV」への接続のみで利用可能になります。



⑤以上で終了です。